

## Husqvarna CF25T

Частотный преобразователь Husqvarna CF25 для подключения высокочастотных глубинных вибраторов с суммарным потребляемым током 25 А. Две модели: CF25М для однофазного напряжения и CF25Т для трехфазного. Небольшой вес и прочная рама для удобства использования на строительном объекте. Также можно дополнительно заказать комплект транспортировочных колес.



Подбор правильного вибратора осуществляется по принципу суммарного потребляемого тока вибраторами, он не должен превышать вырабатываемый преобразователем выходной ток. К примеру: CF25 вырабатывает ток в 25 А, следовательно он может питать два вибратора AX48, каждому из которых требуется 10А.

### Технические характеристики

|                                       |                                                            |             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Модель:                               | CF25M                                                      | CF25T       |
| Входное напряжение:                   | 230В-1-50Гц                                                | 400В-3-50Гц |
| Выходной ток:                         | 25 А                                                       | 25 А        |
| Количество выходов:                   | 2                                                          | 2           |
| Входной ток:                          | 9.5 А                                                      | 4.6 А       |
| Выходное напряжение:                  | 42В-3-200Гц                                                | 42В-3-200Гц |
| Выходная мощность:                    | 1.8 кВА                                                    | 1.8 кВА     |
| Защищенные выходы:                    | Нет                                                        | Нет         |
| Тепловая защита статора и генератора: | Да                                                         | Да          |
| Масса:                                | 31 кг                                                      | 32 кг       |
| Индекс защиты:                        | IP55                                                       | IP55        |
| Допуск первичного напряжения:         | ±10%                                                       | ±10%        |
| Температура окружающей среды:         | -10°C +40°C                                                | -10°C +40°C |
| Тип рамы:                             | Рама (комплект колес под заказ) (комплект колес под заказ) |             |

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| Уровень шума: | 80 дБ(А) | 80 дБ(А) |
|---------------|----------|----------|

### Таблица совместимости

|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CF25  | □AX36 | AX40 | AX48 | AX56 | AX65 | AX90 | VB40 | VB50 | VB60 |
| Ток,А | □6,2  | 4,5  | 10   | 10,7 | 19   | 21   | 4    | 8    | 11   |
| □□    | 2шт   | 2шт  | 2шт  | 2шт  | 1шт  | 1шт  | 2шт  | 2шт  | 2шт  |

### Особенности

Генератор на постоянном магните. Прочная рама. Низкое потребление входного напряжения. Низкая стоимость. Нет вредных выбросов.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>