

## Бензиновый сварочный генератор Atlas Copco QEP W210 50Hz с трехфазным током

Портативный сварочный генератор Atlas Copco QEP W210 с бензиновым двигателем Honda GX390 мощностью 7.7 кВт и альтернатором мощностью 6,1 кВа (5,5 кВт) для сварочных работ на строительных объектах. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 2.15 литра в час. Таким образом, топливный бак объемом 6.1 литра израсходуется не менее чем через 2.8 часов непрерывной работы. Так же сварочный генератор оснащен одной однофазной розеткой и одной трехфазной розеткой для подключения строительного оборудования.



### Технические характеристики

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Напряжение, В:             | 400/230 |
| Максимальная мощность, Вт: | 6100    |
| Максимальная мощность, Ва: | 5500    |
| Резервная мощность, Вт:    | 4200    |
| Резервная мощность, Ва:    | 5200    |

### Параметры сварочного устройства:

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Класс защиты:                                                            | IP23         |
| Сварочный ток, А:                                                        | 40-220       |
| Тип сварочного тока:                                                     | Постоянный   |
| Напряжение зажигания дуги, В:                                            | 65-85        |
| Мин./Макс. сварочное напряжение, В:                                      | 21.6 / 28.8  |
| Сварочные работы на 60%, А:                                              | 170          |
| Максимальный диаметр электрода<br>Рутиловый, ммБазовый, ммЦеллюлоза, мм: | 5,005,005,00 |

### Разъемы питания:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 2P+T CEE 230V 16A IP44:   | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44: | 1 |

### Двигатель:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Модель:                                           | Honda GX390      |
| Мощность, кВт:                                    | 7.7              |
| Скорость вращения:                                | 3000             |
| Пуск:                                             | Элек. 12 В       |
| Объем бака, л:                                    | 6.1              |
| <b>Автономность/расход топлива:</b>               |                  |
| При нагрузке 75%:                                 | 2.8 ч (2.15 л/ч) |
| При нагрузке 100%:                                | 2.1 ч (2.87 л/ч) |
| <b>Уровень шума:</b>                              |                  |
| Мощность звука, LwA (dB(A)):                      | 89               |
| Звуковое давление, LpA (dB(A) на расстоянии 7 м): | 64               |
| <b>Габариты и вес:</b>                            |                  |
| Габариты (ДхШхВ), мм:                             | 875х620х600      |
| Вес, кг:                                          | 80               |

## Особенности

Ручной пуск. Розетки. Переключатель тока (8 положений). Защита по уровню масла. **Комплект колес и сварочный комплект (включая маску и кабели) по отдельному заказу.**

**Презентация линейки генераторов серии QEP на английском языке**

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>